

NAVEE Elektrikli Scooter

Önemli Bilgiler

SPU: N65i



1. Güvenlik Talimatları

Orijinal talimatlar

ÖNEMLİ! Lütfen ürünü kullanmadan önce dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın. Ayrıntılı e-kılavuz için lütfen www.naveetech.com adresini ziyaret edin.

- Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımına ilişkin gözetim veya talimat verilmediği sürece, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri sınırlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmaları gerekir.

- Bu cihaz, 8 yaşından büyük biniciler ve fiziksel ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler için, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde tasarlanmıştır.

Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Cihaz sadece cihazla birlikte verilen güç kaynağı ünitesi ile kullanılmalıdır.
- Sürüşten önce lütfen kask, el/bilek pedleri/diz pedleri, dirsek pedleri ve diğer koruyucu donanımları her zaman takın.
- Scooter sadece bir kişi tarafından kullanılmalıdır. Her zaman ayakta kalma zorunluluğu. Aracın kullanımını başka yöne çevirmeyin.

Bu ürün sadece kişisel sürüş için ve akrobasi veya dublör kullanımı için tasarlanmamıştır.

- Ürün 16 yaş üstü ve 50 yaş altı sürücüler için tavsiye edilir. Bu ürünü sürmeye uygun olmayan kişiler : (1) alkol veya uyuşturucu etkisi altındaki kişiler, (2) sağlık veya fiziksel koşullar nedeniyle yorucu fiziksel aktiviteler katılmayan kişiler, (3) dengesini koruyamayan veya bozulmuş motor becerileri nedeniyle dengesini koruyamayan kişiler, (4) boyutu ağırlık sınırını aşan kişiler, (5) hamile kadınlar, (6) görme ve/veya işitme bozukluğu olan kişiler.
- Bu ürünü sürerken yerel yasa ve yönetmeliklere uyun. Yerel yasalar tarafından yasaklanan yerlerde sürmeyin.
- Elektrikli scooterlar için ilgili ulusal standart ve yönetmeliklerin bulunmadığı ülke ve bölgelerde sürüş yaparken, lütfen bu kullanım kılavuzundaki sürücüler için güvenlik gerekliliklerine kesinlikle uyduğunuzdan emin olun. Brightway innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd. kullanım talimatlarına aykırı davranışların kullanımından kaynaklanan tüm mülk, kişisel kayıplar, kazalar, yasal anlaşmazlıklar ve çıkar çatışmalarına neden olan diğer tüm olumsuz olaylar için doğrudan sorumluluk ve müşterek ve müteselsil sorumluluk taşımayacaktır.
- Trafik şeritlerinde veya hem araçlara hem de yayalara izin verilen yerleşim alanlarında sürmeyin. Yaya geçidi gibi geçiş hakkı olan yollar için belirlenmiş bir yerden geçerken, lütfen scooter ile birlikte yürümek için inin.
- İlk sürüşünüz için çocukların, yayaların, evcil hayvanların, araçların, bisikletlerin veya diğer engellerin ve potansiyel tehlikelerin olabileceği yerleri seçmeyin.
- Bu ürünü kullanmak için gerekli hazırlıklar şunları içerir: direksiyon sisteminin düzgün şekilde ayarlandığından, bağlı tüm aksesuarların (katlama sistemi gibi) düzgün şekilde sıkıldığından ve hasarsız olduğundan ve frenlerin ve tekerleklerin iyi durumda olduğundan emin olun.

- Her sürüşten önce elektrikli scooter'ın temel kontrolünü yapın. Gevşek parçalar, düşük akü uyarıları, patlak lastikler veya lastiklerin aşırı aşınması, garip sesler, arızalar ve diğer anormal koşullar gibi anormal durumlar varsa, derhal sürüşü durdurun ve profesyonel destek çağırın.
- İlk aylarda meydana gelebilecek ciddi kazalardan kaçınmak için uygulamanın temellerini öğrenmek için zaman ayırın. Uygulama ve güvenli kullanım hakkında bilgiler (web sitesinde bulunabilir: www.naveetech.com)
- Güvenli sürüş için net bir şekilde görebilmeli ve başkaları tarafından net bir şekilde .
- Kötü hava koşullarında, görüş mesafesinin düşük olduğu durumlarda veya yoğun fiziksel efor sarf ettikten sonra sürüş yapmayın.
- Karanlıkta sürüş yaparken farları açın ve hızınızı yavaşlatın.
- Kickstand'ın düz bir yüzeye yerleştirildiğinden ve kick scooter'ı bırakmadan önce tek başına durabilecek kadar dengeli olduğundan emin olun.
- Bu elektrikli scooter bir eğlence cihazıdır. Ancak, halka açık bir alana girerken, bir ulaşım aracı olarak kabul edilecek ve tüm ulaşım araçları için olası güvenlik risklerine tabi olacaktır. Bu kılavuzdaki talimatlara sıkı sıkıya bağlı kalarak sürüş yapmak sizi ve diğerlerini büyük ölçüde koruyacaktır.
- Kullanıcı, yerel yönetmeliklere uygun olarak kullanım sınırlarını kontrol etmelidir. Scooter'ı yerel yönetmelikler ve yasalar tarafından izin verilen yollarda sürün ve izin verilen alanlara park edin. Yerel yönetmelikler ve yasalar maksimum hız konusunda farklı hükümler içeriyorsa, yerel yönetmelikler ve yasalar geçerli olacaktır. Lütfen yol güvenliği ve araç kurallarına saygı gösterin ve uyun.
- Yayaların Geçiş Hakkına Saygı Gösterin. Sürüş sırasında onları, özellikle de çocukları ürkütmemeye çalışın. Yayaların arkasından giderken, onlara haber vermek için ziliinizi çalın ve sollarından geçmek için scooter'ınızı yavaşlatın ve karşılarından geçerken düşük hızda sağda kalın (araçların sağdan gittiği ülkeler için geçerlidir). Yayaların arasından geçerken, en düşük hızı koruyun veya araçtan inin.
- Her durumda, yol kurallarına, kaldırım kurallarına ve en savunmasız kişilere saygı göstererek yördüğünüzü ve hızınızı tahmin edin. Görülmediğiniz veya duyulmadığınız durumlarda bir yaya veya bisikletliye yaklaşırsanız varlığınıza bildirin. Yürürken korumalı geçitlerden geçin. Yürürken korumalı geçitlerden geçin. Trafiğin yoğun olduğu veya aşırı kalabalık alanlardan kaçının.
- Yüksek hızda veya duruma uygun veya yeterli olmayan bir hızda (kötü hava koşulları, kötü yüzey koşulları veya benzeri) sürüş, potansiyel denge kaybına veya kontrol kaybına yol açabilir. Herhangi bir riski azaltmak için, bu kılavuzdaki tüm talimatları uymalısınız. Ürünü monte ederken ve sökerek dikkatli olun, düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.
- Şehirdeki trafikte kaldırım veya basamak gibi geçilmesi gereken birçok engel vardır. Engel atlamalarından kaçınılması tavsiye edilir. Bu engelleri geçmeden önce yördüğünüzü ve hızınızı bir yayınkine göre tahmin etmek ve uyarlamak önemlidir. Ayrıca bu engeller şekilleri, yükseklikleri veya kaymaları nedeniyle tehlikeli hale geldiklerinde araçtan inmeniz önerilir.
- Scooter'ınızı işlemleri bilmeyen kişilere ödünç vermeyin. Elektrikli scooter'ı başkalarına ödünç vermeden önce, lütfen sürücünün bu kullanım kılavuzunu okuduğundan ve talimat videosunu izlediğinden ve temel işlemleri anladığından emin olun. güvenliğini sağlamak için sürücülere güvenli korumalarını doğru şekilde takmalarını hatırlatın.
- Uygun eğitim organizasyonları için satıcınıza iletişime geçin.
- Her durumda, kendinize ve başkalarına iyi bakın.
- Gidona bağlanan herhangi bir yük aracın dengesini etkileyecektir.
- Fren sistemine dokunmayın, keskin kenarlar nedeniyle yaralanmalara neden olabilir. Fren kullanım sırasında ısınabilir. Kullandıktan sonra dokunmayın.

- A ağırlıklı emisyon ses basınç seviyesi 70 dB(A)'dan azdır.
- KickScooter tarafından iletilen mekanik titreşimler 2,5 m/s²'den azdır.
- Daha iyi bir sürüş deneyimi için ürünün düzenli bakımının yapılması tavsiye edilir.
- Kullanımdan kaynaklanan keskin kenarları ortadan kaldırın.
- Üretici tarafından onaylanmayan aksesuarlar ve ek parçalar kullanılmayacaktır.
- Aracın düzenli bakımı bir güvenlik faktörüdür.
- Kendinden sıkı malı somunlar ve diğer kendinden sıkı malı bağlantı elemanları etkinliklerini kaybedebilir ve yeniden sıkılmaları gerekebilir.
- Özellikle tekerlek aksları, katlama sistemi, direksiyon sistemi ve fren mili olmak üzere çeşitli civatalı elemanların sıklılığını düzenli olarak kontrol .
- Direksiyon borusu ve kovani, mil, katlama mekanizması ve arka fren dahil olmak üzere aracı modifiye etmeyin veya dönüştürmeyin.
- Talimatlarda belirtilmeyen herhangi bir değişiklik yapmayın.
- Scooter'ın taşınırken kapalı olduğundan ve mümkünse orijinal ambalajında saklandığından emin olun.
- Yanlış kullanımdan kaynaklanan elektrik çarpması ve yangın gibi kazara yaralanmaları önlemek için, lütfen kullanmadan önce talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere uygun şekilde saklayın.
- Lütfen bu ürünün Kullanım Kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanın. Bu ürünün yanlış kullanımından kaynaklanan her türlü kayıp veya hasardan kullanıcılar sorumludur.
- Şarj sırasında aracı kapatın veya belirli bir çalışma dışı moda getirin.
- Şarj portu veya şarj kablosu ıslaksa şarj etmeyin. Şarj etmeden önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun.
- Scooter'ı 40°C'nin üzerindeki veya 0°C'nin altındaki ortam sıcaklıklarında şarj etmeyin.
- Scooter düz/egimsiz bir yolda sürülürken lütfen güvenli bir mesafe bırakın. Yağışlı havalarda fren mesafesi artacaktır.
- Bu ürünün çok emilimi ayarlanabilir değildir ().
- Cihaz, deniz seviyesinden 2000 m'den daha yüksek yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- Servis sırasında ve parça değiştirirken cihazın güç kaynağıyla bağlantısı kesilmelidir.
- Bu transformatörün harici esnek kablosu veya kordonu değiştirilemez; kordon hasar görürse, transformatör hurdaya çıkarılmalıdır.
- Bu transformatörün harici esnek kablosu veya kordonu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için üretici veya servis temsilcisi veya benzer şekilde kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Besleme kablosu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için üretici, servis temsilcisi veya benzer şekilde kalifiye kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Bu ürün, yalnızca kalifiye teknisyenler veya satış sonrası servis tarafından değiştirilebilen piller içerir
- Bu cihaz, sadece uzman kişiler tarafından değiştirilebilen piller içerir.
- **UYARI! Aküyü şarj etmek için sadece bu cihazla birlikte verilen ayrılabilir besleme ünitesini kullanın. Başka bir ürüne ait akü şarj cihazı kullanmayın. Şarj ederken çevredeki yanıcı maddelerden güvenli bir mesafede durun, araç iyi havalandırılan bir alana yerleştirilmelidir.**

- **UYARI! Herhangi bir üçüncü taraf pil veya pil şarj cihazı kullanmayın. Yalnızca NBW54D601D3D besleme ünitesi ile kullanın.**
- **UYARI! Boğulmayı önlemek için plastik kaplamayı çocuklardan uzak tutun.**
- **UYARI! Ürünü asla bir su kaynağının yakınında kullanmayın.**
- **UYARI! Hasar gördüğünde ürünü kullanmayı bırakın.**
- **UYARI! Her mekanik parçada olduğu gibi, bir araç da yüksek gerilime ve aşınmaya maruz kalır. Çeşitli malzemeler ve bileşenler aşınma veya yorulmaya farklı tepki verebilir. Bir bileşen için beklenen hizmet ömrü aşılmışsa, aniden kırılabilir ve bu nedenle kullanıcının yaralanmasına neden olabilir. Yüksek gerilime maruz kalan bölgelerdeki çatlaklar, çizikler ve renk değişiklikleri bileşenin kullanım ömrünü aştığını gösterir ve lütfen yetkili veya uzman bir tamirciye başvurun.**

 ayrılabilir güç kaynağı parçası

Çevresel Talimatlar

Scooter şarj edilebilir bir lityum iyon pil takımı içerir ve bu pillerin uygunsuz şekilde atılması çevreye zarar verecektir. Scooter'ı atmadan önce pilleri çıkarmak için aşağıdaki adımları izleyin ve pilleri uygun şekilde atın:

1. Aküyü çıkarmadan önce, gücü kapatın ve boşaltın. Ardından ayak pedalını yırtın ve pedal ile çerçeve arasındaki sabitleme civatalarını sökerek ayak pedalını açın.
2. Pil konektörünü çıkarın ve ardından pilleri çıkarın. Herhangi bir yaralanma riskini önlemek için pil kutusuna zarar vermeyin. Hasar görmüşse, garip bir kokusu varsa, duman çıkarıyorsa veya aşırı ısınmışsa pili kullanmayın. Sızıntı yapan bir pili diğer nesnelerden uzak tutun.
3. Çıkarılan pilleri profesyonel bir geri dönüşüm tesisinde atın.

Kalifiye bir servis atölyesi bulmak için service@navee.tech/www.naveetech.com adresinden bizimle iletişime geçin.

2. Güç açma/kapama ve ışık talimatları

1. Güç açma/kapama

Scooter'ı açmak için  düğmesine basın ve scooter'ı kapatmak için  düğmesini 2 ila 3 saniye basılı tutun. Scooter açikken, sürüş modlarını değiştirmek için iki kez basın.

2. Far ve Arka Lamba

Scooter açikken, far ve arka lambayı açmak/kapatmak için güç düğmesine basın. Alternatif olarak, APP aracılığıyla otomatik ışık algılama işlevini etkinleştirebilirsiniz. Sürüş sırasında, far ve arka lamba ortam ışığının parlaklığına göre otomatik olarak açılıp kapanacaktır.

Not: Otomatik ışık algılama işlevini etkinleştirdikten sonra, ışığı manuel olarak açar veya kapatırsanız, bu işlev geçici olarak devre dışı kalacaktır. Devreye girmesi için elektrikli scooter'ı yeniden başlatmanız gerekecektir.

3. Direksiyon lambası

Scooter açikken, sol veya sağ direksiyon ışığı düğmesine basın, ardından ilgili direksiyon ışığı ve kontrol panelindeki gösterge yanıp sönecektir. Bu arada, sesli uyarı aynı frekansta yanıt verecektir. Direksiyon ışığını kapatmak için düğmeye tekrar basın.

4. Fren lambası

Sürüş sırasında fren kolunu tutun ve fren lambası (arka lamba) .

3. Bakım ve Onarım

Temizlik

Scooter'ı temizlemeden önce gücü kapatmalı, şarj kablolarını çıkarmalı ve şarj kapağını sıkıca kapatmalısınız.

Ana şasiyi yumuşak nemli bir bezle silin, çıkarılması zor kirler bir diş fırçası ile ovulabilir. Daha sonra tüm alanları kuru bir bezle silin.

UYARI!

- Scooter'ı yüksek basınçlı su spreyi ile yıkamayın.
- Scooter'ı, scooter'ın dış ve iç yapısına zarar verecek aşındırıcı temizleyicilerle temizlemeyin.

Akü

Akünün ömrünü uzatmak için her zaman aküyü tüketmeden önce şarj edin.

Sürüş, depolama veya şarj sırasında belirtilen sıcaklık sınırını aşmayın (teknik özelliklere bakın). Kullanım, saklama veya şarj talimatlarına uyulmaması akünün hasar görmesine, şarj edilememesine ve garantinin geçersiz olmasına neden olabilir.

Tam şarjlı scooter yaklaşık 120-180 gün bekleme süresine sahiptir. Uzun süre kullanılmıyacaksa her 30 günde bir şarj edilmelidir. Şarj etmemenin aküye geri dönüşü olmayan vermesini önlemek için lütfen bekleme süresine dikkat edin.

UYARI!

- Güvenlik riski olabileceğinden, başka model veya markaların pil takımlarını kullanmayın.

- Olası hasar veya yangını önlemek için yalnızca orijinal akü şarj cihazını kullanın.
- Pil hasar görmüşse veya suyla ıslanmışsa, şarj etmeyin veya kullanmaya devam etmeyin.
- Aküyü çıkarmayın. Akünün çıkarılması karmaşıktır ve yanlış kullanım scooter' çalışmasını etkileyebilir.

Depolama

Scooter uzun bir süre kullanılmıyacaksa, tamamen şarj edin, ardından kapatın ve serin, kuru bir yerde saklayın. Scooter'ın taşınırken kapalı olduğundan ve mümkünse orijinal ambalajında saklandığından emin olun.

UYARI!

- Lütfen scooter'ı uzun sıcak güneş altında veya aşırı nemli bir yerde bırakmayın.
- Lütfen scooter'ı yanıcı maddelerin yakınına koymayın.
- Bu ürün dahili bir lityum pil içerir ve yalnızca yerel yasa ve yönetmeliklerin izin verdiği durumlarda taşınmalıdır.

Scooter Bakım Programı (Önerilen):

Scooter'ın bakımının düzenli olarak yapılması, scooter'ın temiz ve iyi durumda kalmasına, güvenlik tehlikelerinin önlenmesine, arızaların en aza indirilmesine, scooter'ın bozulmasının yavaşlatılmasına ve scooter'ın hizmet ömrünün uzatılmasına yardımcı olabilir.

Öge	Hizmet Nesnesi	Eylemler	Her ay	Her 3 ayda bir	Her 500 km/ 6 ayda bir	Her 1000 km/ 1 yılda bir	Her 10000 km/ 3 yılda bir
Lastikler	Lastik Basıncı	Lastiği, basıncı aşağıdaki değerlere ulaşana kadar şişirin 45-50 psi.	√		√	√	√
	Lastik Dişi Aşınması	Lastiğin çatlak, deforme, aşınmış vb. olup olmadığını kontrol edin.			√	√	√
Vidalar	Gidon Tertibatı Vidaları	Gidon tertibatını gövde tertibatına bağlayan vidayı sıkın (önerilen 4,8± 0,2 N-m torkla).		√	√	√	√
		Hızlandırıcı vidasını sıkın (önerilen 1,6 ± 0,1 N-m tork ile).				√	√
		Fren kolu vidasını sıkın (önerilen 5 ± 0,2 N-m torkla).					
	Disk Fren Kaliperi	Disk fren kaliperini sabitleyen vidayı sıkın (önerilen 7,0± 0,5 N-m torkla).			√	√	√

Öge	Hizmet Nesnesi	Eylemler	Her ay	Her 3 ayda bir	Her 500 km/6 ay	Her 1000 km/1 yıl	Her 10000 km/3 yıl
Fonksiyonlar	Fren Ayarı	Disk Frenini Ayarlama Ayarlamadan önce kendinize 4 mm'lik bir anahtar alın (kullanıcı tarafından hazırlanır) ve scooter'ın kapalı olduğundan ve şarj edilmediğinden emin olun. Ayarlama sırasında, kabloyu sıkı hale getirmek için fren kablosunun ucunu çekin. Fren çok sıkıysa, vidayı saat yönünün tersine çevirerek gevşetmek için aleti kullanın, disk freni çekin Külbütör kolunu dışarı doğru itin ve ardından vidayı sıkın. Fren çok gevşekse, vidayı saat yönünün tersine çevirerek gevşetmek için aleti kullanın, disk fren kolunu öne doğru itin ve ardından sıkın.			✓	✓	✓
		Mekanik Freni Ayarlama Ayarlamadan önce, kendinize 5 mm'lik bir anahtar alın (kullanıcı tarafından hazırlanır) ve scooter'ın kapalı olduğundan ve şarj edilmediğinden emin olun. Fren çok sıkı olduğunda, aleti kullanarak somunu vida çubuğunu saat yönünün tersine çevirerek fren açığa kalan alt kısmını hafifçe kısaltın. Fren çok gevşek olduğunda, vida çubuğu üzerindeki somunu saat yönünde çevirmek için aleti kullanın, böylece fren kablosunun açığa kalan alt kısmını hafifçe uzatın.			✓	✓	✓
	Şarj etme	Scooter'ı uygun bir sıcaklıkta şarj edin. Scooter şarj olurken akü şarj cihazının üzerindeki göstergeler kırmızıdır ve scooter tamamen şarj olduğunda yeşile döner. Kontrol paneli şarj sırasında eş zamanlı olarak şarj durumunu gösterecektir.			✓	✓	✓
	Direksiyon	Dönüş açısının doğru olduğundan ve direksiyonda direnci ve durgunluk olmadığının emin olmak için gidonu 60° sola ve sağa çevirin.				✓	✓
Özellikler, aksesuarlar, fren balataları ve diğer hassas parçalar aşınmış veya hasar görmüşse ve değiştirilmesi gerekiyorsa, lütfen satış sonrası servisi zamanında iletişime geçin.	Akü Grubu	Scooter'ı uzun süre kullanmadan bırakmadan önce, aküyü şarj etmek için açın.					✓

4. Teknik Özellikler

Ürün	İsim	NAVEE Elektrikli Scooter	
	Model	N65-E	N65-D
Boyutlar	Araç: U × G × Y (mm) [1]	1200 × 610 × 1250	
	Katlandıktan Sonra: L × W × H (mm)	1230 × 205 × 580	
Net Ağırlık	Araç Net Ağırlığı (kg)	22.8	
Rider	Yük Aralığı (kg)	25-120	
	Yaş (yıl)	16 - 50	
	Gövde Uzunluğu (cm)	120 - 200	
Montajlı Elektrikli Scooter	Maks. Hız (km/h)	25	20
	Genel Menzili (km) [2]	Yaklaşık 65	
	Maks. Tırmanma Açısı (%)	Yaklaşık 24	
	Uygun Yüzeyler	Çimento veya asfalt yol, 1 cm'den daha az banket veya 3 cm'den daha dar yarıklar	
	Çalışma Sıcaklığı (°C)	-10 ila 40	
	Depolama Sıcaklığı (°C)	-20 ila 45	
	IP Derecesi	IPX5	
	Şarj Süresi (saat)	Yaklaşık %10	
Pil Paketi	Model	T2213-BD5B	
	Nominal Gerilim (VDC)	46.8	
	Maks. Şarj Gerilimi (VDC)	54.6	
	Nominal Enerji (Wh)	585	
	Akıllı Batarya Yönetim Sistemi	Aşırı ısınma, kısa devre, aşırı akım, aşırı deşarj ve aşırı şarj koruması	
	Normal Şarj Sıcaklık Aralığı (°C)	0 ila 40	
Tekerlek Motoru	Nominal Güç (kW; W)	0.45; 450	
	Model [3]	NBW54D601D3D	
	Çıkış Gücü (kW; W)	0.07; 70	
	Giriş	100-240 V~ 50/60 Hz	
Akü Şarj Cihazı	Maks. Çıkış Gerilimi (VDC)	54.6	
	Nominal Çıkış (VDC; A)	53.6; 1.3	
	Ön ve Arka Lastikler	10,5 inç Tubeless Lastikler	
Bluetooth	Frekans Bandı (s)	2.4000 - 2.4835 GHz	
	Maks. RF Gücü (dBm)	8	

[1] Araç yüksekliği: Yerden scooter'ın tepesine kadar.

[2] Genel menzili: Rüzgar yokken ve 25°C'de ölçülmüştür, scooter 75 kg yük ile düz bir yüzeyde 15 km/s sabit hızda sürmek için tamamen şarj edilmiştir.

[3] Pili yeniden şarj etmek için yalnızca pakette verilen pil şarj cihazını kullanın. Lütfen Teknik Özellikler bölümündeki pil şarj cihazı parametrelerine bakın.

5. Sertifikasyon

Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması Direktifi (RoHS)

Bu Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd. ürün, içerdği parçalar (kablolar, kordonlar vb.) ile birlikte, 2011/65/EU Ek II sayılı elektrikli ve elektronik cihazlarda belirli tehlikeli maddelerin kullanımına ilişkin kısıtlamaları ve 2015/863 sayılı değişiklik Direktifini (AB) karşılamaktadır.

AB Uygunluk Beyanı



Bu cihaz, sağlığın korunması yoluyla genel halkın elektromanyetik alanlara maruz kalmasının sınırlandırılmasına ilişkin AB gerekliliklerini karşılamaktadır.

Bu vesileyle, Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd. telsiz ekipman tipinin [N65i-E] ve [N65i-D] olduğunu beyan eder: [N65i-E] ve [N65i-D] 2014/53/EU ve 2006/42/EC sayılı Direktiflere uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: www.naveetech.com



Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd. işbu belge ile [N65i-E] tipindeki telsiz cihazının 2017 Telsiz Cihazları Yönetmeliği, 2008 Makine Tedariki (Güvenlik) Yönetmeliği ve 2012 Elektrikli ve Elektronik Cihazlarda Bazı Tehlikeli Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılması Yönetmeliği ile uyumlu olduğunu beyan eder. Birleşik Krallık uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir: www.naveetech.com

Avrupa Birliği Uyumluluk Beyanı

Avrupa Birliği için pil geri dönüşüm bilgileri



Piller veya pil ambalajları, piller ve akümülatörler ile atık piller ve akümülatörlere ilişkin 2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi ve 2013/56/EU sayılı değişikliğe uygun olarak etiketlenmiştir. Direktif, Avrupa Birliği genelinde geçerli olmak üzere kullanılmış pil ve akümülatörlerin iadesi ve geri dönüşümü için çerçeveyi belirler. Bu etiket, pilin gerektiğini, bunun yerine bu Direktif uyarınca kullanım ömrü sona erdiğinde geri kazanılması gerektiğini belirtmek için çeşitli pillere uygulanır.

2006/66/EC sayılı Avrupa Direktifi ve 2013/56/EU sayılı değişiklik uyarınca, piller ve akümülatörler kullanım ömürlerinin sonunda ayrı olarak toplanmaları ve geri dönüştürülmeleri gerektiğini belirtecek şekilde etiketlenmiştir.

Akü üzerindeki etiket, aküdeki ilgili metalin kimyasal sembolünü de içerebilir (kurşun için Pb, cıva için Hg ve kadmiyum için Cd). Pil ve akümülatör kullanıcıları pil ve akümülatörleri ayrıştırılmamış belediye atığı olarak atmamalı, pil ve akümülatörlerin iadesi, geri dönüşümü ve işlenmesi için müşterilere sunulan toplama çerçevesini kullanmalıdır. Müşterilerin katılımı, tehlikeli maddelerin potansiyel varlığı nedeniyle pil ve akümülatörlerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası etkilerini en aza indirmek için önemlidir.

Elektrikli ve elektronik ekipmanı (EEE) atık toplama akışına veya atık toplama tesislerine yerleştirmeden önce, pil ve/veya akümülatör içeren ekipmanın son kullanıcısı ayrı toplama için bu pilleri ve akümülatörleri çıkarmalıdır.

Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipman (WEEE) Direktifi



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler atık elektrikli ve elektronik ekipmandır (2012/19/EU sayılı direktifte olduğu gibi WEEE) ve ayrıştırılmamış evsel karıştırılmamalıdır. Bunun yerine, atık ekipmanınızı hükümet veya yerel yetkililer tarafından atık elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü için belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumalısınız. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı açısından olası olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır. Bu tür toplama noktalarının konumu, şartları ve koşulları hakkında daha fazla bilgi için lütfen montajcı veya yerel yetkililerle iletişime geçin.

Güvenlik Uyarısı



Tehlike!
Kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyun.



UYARI
Dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.



UYARI
Sıcak Yüzey



Neme maruz bırakmayın



Işık



Kısa devre korumalı güvenlik izolasyon transformatörü içeren SMPS (doğal veya doğal olmayan)



SMPS (Anahtarlamalı güç kaynağı ünitesi)



Zaman gecikmeli minyatür sigorta bağlantısı, burada X, IEC 60127'de verilen zaman/akım karakteristiğinin sembolüdür



UYARI
Yalnızca iç mekanda kullanım içindir (şarj cihazı için).



UYARI
Sınıf II cihaz



UYARI
Keskin Kenarlar



Şarj cihazı 5000 metreyi aşmayan yüksekliklerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Yön göstergesi



Doğru akım



Alternatif akım



Şarj cihazı çıkışının polaritesi, merkez pozitif



Akü Şarj Cihazı

UYARI

1. Şarj cihazı yalnızca iç mekanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yağmura veya kara maruz bırakmayın.
2. Aşırı ısınım kırılacaklarından, şarj edilemeyen piller için kullanmayın.
3. Diğer tip pillerin yanlış kullanımı kişisel yaralanma ve hasara neden olarak patlayabilir.
4. Pilleri yakmayın, parçalarına ayırmayın veya kısa devre yaptırmayın.
5. Pillerin performansı önemli ölçüde düşerse, pilleri değiştirme zamanı gelmiş demektir.
6. Şarj cihazını kullanmadığınız zamanlarda serin ve kuru bir yerde saklayın.
7. Akü bağlantılarını yapmadan veya kesmeden önce beslemeyi kesin.
8. Patlayıcı gazlar. Alevleri ve kıvılcımları önleyin. Şarj sırasında yeterli havalandırma sağlayın.
9. Şarj sırasında akü iyi havalandırılan bir alana yerleştirilmelidir.
10. Elektrikli aletleri çocuklardan veya güçsüz kişilerden uzak tutun. Gözetim altında olmadan aletleri kullanmalarına izin vermeyin.
11. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları veya cihazın kullanımıyla ilgili talimat verilmediği sürece, fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.
12. Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve içerdiği tehlikeyi anladıkları takdirde kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı gözetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
13. Bu transformatörün harici esnek kablosu veya kordonu değiştirilemez; kordon hasar görürse, transformatör hurdaya çıkarılmalıdır.
14. Besleme kablosu hasar görmüşse, üreticiden veya servis temsilcisinden temin edilebilecek özel bir kablo veya tertibatla değiştirilmelidir.

Şarj etme talimatları

1. Şarj cihazını doğrudan bir güç kaynağına bağlayın. Asla uzatma kablosu kullanmayın.
2. Şarj cihazı yalnızca Lityum iyon pil NBW54D601D3D'yi şarj edebilir.
3. Ters şarjdan kaçının.
4. Şarj cihazları otomobil akülerini şarj etmek için tasarlanmamıştır.

Pil Paketi

UYARI

1. İkincil hücreleri veya pilleri sökmeyin, açmayın veya parçalamayın.
2. Pilleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın. Pillerin çocuklar tarafından kullanımı denetlenmelidir. Özellikle küçük pilleri küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
3. Bir hücre veya pil yutulduysa derhal tıbbi yardım alın.
4. Hücreleri veya pilleri ısıya veya ateşe maruz bırakmayın. Doğrudan güneş ışığı altında saklamaktan kaçının.
5. Bir hücreye veya pile kısa devre yaptırmayın. Hücreleri veya pilleri, birbirlerine kısa devre yapabilecekleri veya diğer metal nesneler tarafından kısa devre yapılabilecekleri bir kutuda veya çekmecede gelişigüzel saklamayın.
6. Kullanım için gerekli olana kadar bir hücreyi veya pili orijinal ambalajından çıkarmayın.
7. Hücreleri veya pilleri mekanik şoka maruz bırakmayın.
8. Bir hücrenin sızması durumunda, sıvının cilde veya gözlere temas etmesine izin vermeyin. Temas halinde, etkilenen bölgeyi bol miktarda suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın.
9. Ekipmanla birlikte kullanılmak üzere özel olarak sağlananlar dışında herhangi bir şarj cihazı kullanmayın.
10. Hücre, batarya ve ekipman üzerindeki artı (+) ve eksi (-) işaretlerine dikkat edin ve doğru kullanımdan emin olun.
11. Ekipmanla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmamış herhangi bir hücre veya pil kullanmayın.
12. Farklı üretim, kapasite, boyut veya tipteki hücreleri bir cihaz içinde karıştırmayın.
13. Her zaman cihaz üreticisi tarafından ekipman için önerilen pili satın alın.
14. Hücreleri ve pilleri temiz ve kuru tutun.
15. Hücre veya akü terminaleri kirlenirse temiz kuru bir bezle silin.
16. İkincil hücreler ve bataryaların kullanımdan önce şarj edilmesi gerekir. Her zaman doğru şarj cihazını kullanın ve uygun şarj talimatları için üreticinin talimatlarına veya ekipman kılavuzuna bakın.
17. Kullanmadığınız zamanlarda pili uzun süre şarjda bırakmayın.
18. Uzun süreli depolamadan sonra, maksimum performans elde etmek için hücreleri veya aküleri birkaç kez şarj etmek ve boşaltmak gerekebilir.
19. Orijinal ürün literatürünü ilerde başvurmak üzere saklayın.
20. Hücreyi veya pili yalnızca amaçlandığı uygulamada kullanın.
21. Mümkünse, kullanmadığınız zamanlarda pili ekipmandan çıkarın.
22. Uygun şekilde imha edin.



EC REP

Prolinx GmbH
Brehmstr.56,40239
Duesseldorf Almany

UK REP

Prolinx Global LTD
27 Old Gloucester Street
Londra, WC1N

Daha fazla bilgi ve satış sonrası destek için service@navee.tech / www.naveetech.com adresinden bize ulaşın.
Taraından üretilmiştir: Brightway Innovation Intelligent Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Adres Building A2, Shangjinwan Headquarters Economic Park, No.2288, Wuzhong Avenue, Wuzhong Economic
Development Zone, Suzhou Jiangsu P.R. China
Çin mali

Orijinal talimatlar
40150500000277-EU